



9104142

Stikalo 100M 06x RJ45 4x PoE

Tenda mini kovinsko ohišje

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda 6 vratno stikalo 10/100 s 4x PoE podporo do 58W in 2x 10/100 uplink vmesnikoma (enega povežete na usmerjevalnik, drugega pa neposredno na NVR snemalnik)

Vmesniki 6x 100BASE-TX/10BASE-T N-Way (auto-MDI/MDI-X).

Poraba do 58W skupne porabe PoE

IEEE 802.3af do 15W/vrata, IEEE 802.3at do 30W/vrata

LED indikatorji Povezava/Aktivnost 100 Mbps

“Shrani in posreduje” arhitektura prenosa paketov.

Extend gumb - podaljša PoE razdaljo do 250m (10M full-duplex, isolated)

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at

Napajanje: DC 51V 1.25A, Poraba stikala do 63W.

Temperaturno območje delovanja: 0°C do 45°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza

Največji prenos podatkov med vrati 1Gbps, 148800pps/vrata, Do 1k MAC vnosov

Kovinsko ohišje, Možnost stenske montaže

Dimenzije(DxŠxV): 100 x 100 x 26 mm

Paket vsebuje: 1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila



OPIS INDIKATORJEV DELOVANJA IN PRIKLJUČKOV

4x RJ45 POE

1x RJ45 Uplink

1x RJ45 NVR Uplink

1x Gumb za preklon načina delovanja (zadnja stran stikala)

1x Priključek za priložen napajalnik (zadnja stran stikala)



LED / Stikalo	Status	Opis
Link/Act (Povezava/Prenos)	Gori	Naprave so pravilno povezane na priključek
	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Ne gori	Ni povezan z mrežno napravo, ali napačno povezan
PWR	Gori	Stikalo deluje
	Ne gori	Stikalo ne deluje, preverite napajalni kabel in napajalnik
 Stikalo za preklon načina delovanja	Default	Vsi priključki stikala lahko komunicirajo tudi med seboj
	Extended	Hitrost PoE priključkov pade na 10Mbps, razdalja prenosa se podaljša na 250m. Priključki med seboj ne morejo komunicirati, lahko pa komunicirajo z Uplink in NVR priključkom stikala.

Vklopite napajalni kabel v stikalo. Na zadnji strani mora biti aktivirana LED poleg napajalnega priključka.

UPORABA

Na sprednji strani so 4x RJ-45 priključki za povezovanje IP kamer, Dostopnih točk, IP telefonov ali drugih mrežnih naprav v omrežje. Stikalo ima 1x Uplink priključek za povezavo stikala in usmerjevalnika in 1x NVR priključek namenjen povezavi stikala neposredno z NVR snemalnikom. Vsi priključki omogočajo hitrost prenosa 10/100Mbps. Za delovanje preprosto na stikalu povežite zelene naprave. Programska namestitvev na stikalu ni potrebna. Stikalo podpira AUTO-MDIX funkcijo. Poskrbite samo da priključni kabli izpolnjujejo ANSI / EIA / TIA 568A ali 568B specifikacijo.

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG