



2142006

TECHTRADE

Pretvornik 12/220V 150W EG-PWC150-01 Energenie

## NAVODILA ZA UPORABO

### OPIS:

Napajalni pretvornik iz 12 V v 220 V, Izhodna moč 150 W  
Za napajanje računalnika, TV, kamere, komunikacijskih sistemov,...  
Oblika signala modificiran sinus  
Vhodni vmesnik 12 V - napajanje v avtomobilu  
Vhodna napajalna napetost 10~16 VDC  
Izhodna napajalna napetost 230 VAC +/- 10%, 50 Hz  
Izhodni vmesnik 220 V vtičnica  
Varovalka: 25 A  
2x USB tip-A ženski  
Skupna izhodna moč USB vmesnikov 5 V / 2.1 A  
Zaščita: Prenapetost, Kratek stik, Pregrevanje  
Zaščita pred preobremenitvijo, LED indikatorji - napajanje/napaka  
Stikalo za vklop/izklop, Aluminijsko ohišje  
Dolžina kabla: 0.7m



### OPOZORILO: Ni primeren za laserske tiskalnike

### Paket vsebuje:

1x Pretvornik, 1x Navodila

### INSTALACIJA :

Za pravilno delovanje pretvornika je obvezna uporaba po navodilih. Pretvorniki imajo zaščito proti preobremenitvi ali izpadu napetosti. Vhodna napetost mora biti med 10 in 16 voltov DC. Obremenitev je podana v watih. Če imate na primer 300 watni pretvornik, 300 deljeno z 10 je 30 amperov. Priklopljen mora biti na 12 voltih, ob 6 voltih ne bo deloval, ob 24 voltih pa bo trajno poškodovan.

### NAMESTITEV :

Najboljša montaža pretvornika je na ravni površini, npr na tleh ali sedežu. Približno POMEMBNO : Pretvornik ne sme imeti kontakta z tekočinami. Ne montirajte ga blizu grelnih naprav ali na direktno sončno svetlobo. Okoli pretvornika morate omogočiti normalen pretok zraka, da se lahko hladi. Ne uporabljajte pretvornika blizu vnetljivih materialov, plinov ali hlapov. Nikakor ne sme biti montiran ob akumulatorju vozila. **Naprava ni namenjena za uporabo med potovanjem.**

### PRIKLOP NAPRAVE:

Pretvornik ima za povezavo z akumulatorjem vtikač za avtomobilski vžigalnik. Obvezno mora biti med priklapljanjem pretvornik ugasnjen. Razni motorji in televizorji potrebujejo pri zagonu do 6x več moči kot so deklarirani, kar je potrebno upoštevati pri nakupu.  
Tipični avtomobilski akumulator lahko poganja pretvornik od 1 do 2 uri, odvisno od obremenitve. Priporočamo da akumulator napolnite vsako uro, kar zmanjša možnost okvar.  
Če se pretvornik pregreje, se avtomatično izklopi in ko je ohlajen je zopet pripravljen za delovanje.

### OPOZORILO :

Montažo naj opravijo samo strokovno usposobljene osebe (servisi).

**Firma in sedež proizvajalca:** Gembird Europe B.V., Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, Nizozemska