



2140027

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Manhattan Power Bank 10.000,
LED indikator, bel

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Power Bank polnilec z vgrajeno lithium-polymer baterijo

LED indikator kapacitete baterije

Gumb za aktivacijo LED indikatorja za preverjanje statusa napolnjenosti baterije

Standardi in certifikati CE, FCC, RoHS

Vhodna moč USB 5V, 2A

Izhodna moč USB 5V, 2.1A max

Kapaciteta baterije 10.000 mAh

Izhodi: 2x USB tip-A ženski (2.1A in 1A)

Vhodi: 1x mikro USB ženski (2A), 1x USB tip-C ženski (2A)

Zaščita pred previsokim tokom, zaščita pred pregrevanjem, zaščita pred prenapolnjenostjo

Delovna temperatura pri polnjenju 0-40 °C

Delovna temperatura pri uporabi 10-60 °C

Dimenzije 136 x 67 x 15 mm

Teža 230 g

Paket vsebuje

1x Power Bank polnilec, 1x USB napajalni kabel, 1x navodila



Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 2100mAh toka, oz 1A na drugem USB vmesniku.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1.S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED indikatorji baterije: štirje aktivni-stanje baterije 75%-100%, trije aktivni.50%-75%, dva aktivna 25%-50%, en aktiven 0%-25% polna baterija.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C vhod napajalnika. Vklonijo se indikatorji baterije. Ko so vsi štirje aktivni je baterija napolnjena.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

