



2142008

TECHTRADE

Pretvornik 12/220V 500W EG-PWC500-01 Energenie

NAVODILA ZA UPORABO

OPIS:

Napajalni pretvornik iz 12 V v 220 V, Izhodna moč 500 W
Za napajanje računalnika, TV, kamere, komunikacijskih sistemov,...
Oblika signala modificiran sinus
Vhodni vmesnik 12 V - priključitev neposredno na akumulator
Vhodna napajalna napetost 10~16 VDC
Varovalka: 2x 35 A
Izhodna napajalna napetost 230 VAC +/- 10%, 50 Hz
Izhodni vmesnik 220 V vtičnica
1x USB tip-A ženski 5 V / 2.1 A
Zaščita: Prenapetost, Kratek stik, Pregrevanje
Zaščita pred preobremenitvijo, LED indikatorji - napajanje/napaka
Stikalo za vklop/izklop, Aluminijsko ohišje
Kabel: 0.8m (6mm²), 30A terminal priključek



OPOZORILO: Ni primeren za laserske tiskalnike

Paket vsebuje:

1x Pretvornik, 1x Priključna kabla, 1x Navodila

Za pravilno delovanje pretvornika je obvezna uporaba po navodilih. Pretvorniki imajo zaščito proti preobremenitvi ali izpadu napetosti. Vhodna napetost mora biti med 10 in 16 voltov DC.

NAMESTITEV :

Najboljša montaža pretvornika je na ravni površini, npr. na tleh ali sedežu. POMEMBNO : Pretvornik ne sme imeti kontakta s tekočinami. Ne montirajte ga blizu grelnih naprav ali na direktno sončno svetlobo. Okoli pretvornika morate omogočiti normalen pretok zraka, da se lahko hladi. Ne uporabljajte pretvornika blizu vnetljivih materialov, plinov ali hlapov. Nikakor ne sme biti montiran ob akumulatorju vozila. **Naprava ni namenjena za uporabo med potovanjem.**

PRIKLOP NAPRAVE:

Pretvornik ima lahko za povezavo z akumulatorjem priloženo kablovje za direktno povezavo z akumulatorjem. Pazite, da ne obrnete pozitivnega in negativnega kabla. Obvezno mora biti med priklapljanjem pretvornik ugasnjen. Razni motorji in televizorji potrebujejo pri zagonu do 6x več moči kot so deklarirani, kar je potrebno upoštevati pri nakupu. Alarm na pretvorniku se bo oglasil ko bo vhodna napetost padla na 10.5V, ko se spusti pod 10, pa se pretvornik avtomatično izklopi.

Tipični avtomobilski akumulator lahko poganja pretvornik od 1 do 2 uri, odvisno od obremenitve. Priporočamo, da akumulator napolnite vsako uro, kar zmanjša možnost okvar.

Če se pretvornik pregreje, se avtomatično izklopi in ko je ohlajen je zopet pripravljen za delovanje.

OPOZORILO :

Montažo naj opravijo samo strokovno usposobljene osebe (servisi).

Firma in sedež proizvajalca: Gembird Europe B.V., Wittevrouwen 56, 1358 CD, Almere Haven, Nizozemska