



8702041

TECHTRADE

Možilnik/Hub DisplayPort 2x1 + 1x HDMI MST 4K Digitus

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

Množilnik Displayport 2x1 + 1x HDMI 4K omogoča priklop do dodatnih 3 zaslonov. Podpira funkcijo MST (Multi Stream Transport), kar pomeni, da lahko množilnik podpira 3 različne AV signale. Množilnik ima več funkcij prikaza slike, lahko zrcali sliko, lahko tudi razširi sliko na 3 zaslone. Podpira 4K oz. 2K resolucijo 60Hz, HDR na do maks. 2 zaslona, podpira pa tudi 4K oz. 2K resolucijo 30Hz, HDR na 3 zaslonih. Napaja se preko priloženega USB Tip C kabla...

Specifikacije:

Funkcija MST (Multi Stream Transport)

Podpira Windows OS (11, 10), Mac OS podpira samo zrcaljenje slike

Podpira do 4K2K/60 Hz, HDR (en, dva zaslona maks.)

Podpira 4K2K/30 Hz, HDR (tri zaslona)

Gonilnik ali programska oprema ni potrebna - Konfiguracija prek nastavitve zaslona v operacijskem sistemu Windows

DP 1.2

HDMI 2.0

HDCP 2.2/1.4

Vhodi:

1x DP, vhod, dolžina kabla: 20 cm

1x USB Tip C

Izhodi:

2x HDMI,

1x HDMI, priključek

Ohišje: Aluminij / ABS

Delovna temperatura: 0-40°

Barva: črna/siva

Paket vsebuje: 1x Množilnik DP, 1x USB Tip C kabel 0,5m, 1x navodila

Opomba:

Če želite uporabiti celoten obseg funkcij, se prepričajte, da vaša naprava (grafična kartica) uporablja DP 1.2

Če uporabljate grafično kartico DisplayPort 1.1, MST Hub deluje kot razdelilnik in zrcali vaš video na vseh zaslonih.

Funkcionalnost je lahko omejena glede na specifikacije vaše naprave in operacijskega sistema

Središča MST ne morejo povečati števila zaslonov, ki jih podpira grafična kartica. Vsaka grafična kartica ima omejeno število zaslonov, ki jih lahko podpira. Vnaprej preverite svoje specifikacije.

Napajanje prek povezave USB Tip C (potrebno najmanj 10 W, 5 V/2 A)



Če uporabljate več kot 2 zaslona hkrati so resolucije sledeče:

	DP1	DP2	HDMI
1.	4K/60HZ;	4K/30HZ;	1080P
2.	4K/60HZ;	4K/60HZ;	X (Ni uporabljen)
3.	4K/30HZ;	4K/30HZ;	4K/30HZ
4.	1080P;	4K/30HZ;	4K/60HZ
5.	4K/30HZ;	1080P;	4K/60HZ
6.	X(Ni uporabljen);	4K/60HZ;	4K/60HZ



1. HDMI ženski
2. DP ženski
3. DP moški
4. USB Tip C napajanje

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED;NEMČIJA

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Izjave in certifikati izdelkov so dosegljivi na:

www.techtrade.si → V iskalnik izdelkov vpišite 7-mestno kodo izdelka.

Navodila so priložena izdelkom, najdete jih tudi na www.techtrade.si

GARANCIJSKA IZJAVA

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
- da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
- da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnilo kupnino
- da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
- **Ozemeljsko območje garancije:** Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije

Garancija preneha zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil
- malomarnega ravnanja z izdelkom
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi elementarne nesreče – neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
- če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka

GARANCIJSKI ROK: 1 leto

Garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Distribucija:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-22-111, e-pošta: info@techtrade.si

Pooblaščen servis:

TECH TRADE d.o.o. TRZIN, Blatnica 8, 1236 Trzin, tel.: 01 56-20-708, e-pošta: servis@techtrade.si

Garancija velja samo ob priloženem računu!

Serijska št. : _____

žig podjetja, ki je izdelek prodalo

Datum izročitve blaga: _____

