



9550053

TECHTRADE

Digitus čitalec za Barcode/QRcode 2D laser USB črn
DA-81002

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev

2D laserski USB čitalec Digitus DA-81002 z branjem Barcode in kode QR deluje zanesljivo in ekonomično. Njegova ergonomska zasnova omogoča enostavno rokovanje, odlična izbira za najrazličnejša delovna okolja, kot so trgovina na drobno, logistika in trgovina vseh vrst. Z 200 skeniranj na minuto zagotavlja idealne rezultate. Ročni skener je primeren za eno- in dvodimenzionalne kode visoke ločljivosti, kot so črtne kode ali kode QR. Skener lahko bere tudi kode QR z zaslonov, kar je idealno za skeniranje kod QR za mobilno plačevanje.

Tehnične lastnosti:

Napajanje: preko USB kabla

2D in 1D skeniranje – črtne kode in kode QR na papirju ali zaslonih

Poraba energije: 3,3 - 5 V DC, 120 mA

Vrsta skeniranja: Zajem slike

Senzor: CMOS

CPE: ARM 32-Bit Cortex

Vmesnik: USB

Vir svetlobe: LED (CMOS)

Sprožilec: gumb, avtomatski

Število skeniranj: 200 na minuto

Stopnja napak v bitih: 1/5 milijona, 1/20 milijona

Ločljivost: 1D: ≥ 5 mil, 2D: ≥ 10 mil

Širina skeniranja: 10 cm

Globinska ostrina: 3,3 mil @ 2 mm-100 mm, 10 mil @ 2 mm-350 m;

15,6 mil pri 5 mm - 600 mm; 35 mil pri 10 mm-1000 mm

Kot skeniranja: kot vrtenja $\pm 360^\circ$, kot naklona $\pm 60^\circ$, kot deklinacije $\pm 60^\circ$

Proti motnjam: Zunanji viri svetlobe nimajo vpliva na skeniranje

1D dekodiranje: GS1 Data Bar, GS1-128, ISSN, MSI, Industrial 2 of 5, JAN-8, JAN-13, EAN-128, Code 32, IATA, ITF, ITF-14, Matrix 2 of 5, ITF-6, Rss limited, Rss Expanded, Deutsche 12, Industrial 25, Code 128, Codabar, UPC, CODA BAR, Code 39, Code 93, BIGCODE,

2D dekodiranje: PDF417, QR koda, Datamatrix.

Združljiv s sistemi Windows / Vista / Android / iOS / Mac / Linux

Vključuje držalo za optični bralnik

Material: ABS + PC

Vrsta zaščite: IP54

Delovna temperatura: -20°C do $+50^\circ\text{C}$

Temperatura skladiščenja: -40°C do $+70^\circ\text{C}$

Kabel: 2 m (USB - RJ45)



Nastavitev delovanja

Tovarniške privzete nastavitve DA-81002 lahko v večini primerov zadovoljijo potrebe uporabnikov za neposredno uporabo z enostavnim priklopom na računalnik z USB vtičnico. Ostale parametre lahko nastavite tudi preko priloženih nastavitvene kod glede na dejanske potrebe.



1. Okno skenerja

2. Silikonska zaščita

3. RJ45 prikllop

4. LED indikator

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

- Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor.
- Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
- Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
- Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
- Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
- Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
- Trižilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
- Upoštevajte vsa navodila, označena na izdelku in opisana v originalnih navodilih za uporabo.
- Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
- Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
- Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to lahko smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
- Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
- Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
- Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
- Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povežite med seboj le, kadar niso priključene na električno omrežje.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA