



9104241

Tenda stikalo Giga 9-port 8x PoE + SFP kovinsko ohišje
TEG1110PF-8-102W

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Tenda TEG1110PF-8-102W je 9 portno Gigabit stikalo iz kovinskega ohišja z vmesniki 8x 1000Mbps PoE izhodi s skupno močjo 92W (IEEE 802.3af/at do 30W/vrata). Za UpLink lahko uporabite Combo Giga ethernet ali SFP prikllop. Stikalo je idealno za napajanje PoE kamer, ki se uporabljajo za video nadzor objektov.

Tehnične lastnosti:

Vmesniki:

8 x 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet (podatki/napajanje)

1 x 10/100/1000 Mbps Base-T Ethernet (podatki)

1 x 100/1000 Mbps Base-X SFP

Preklopna zmogljivost: 20 Gbps

Hitrost posredovanja paketov: 14,9 Mpps

Tabela naslovov MAC: 16K

Skupna moč PoE izhodov: 92W

PoE na en izhod: AF: 15,4 W, AT: 30 W

Omrežni standardi:

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3ab IEEE

802.3x

IEEE 802.3af

IEEE 802.3at



Napajalnje

100–240 V AC 50/60 Hz

51 V / 2,0 A DC (Izhod napajalnika)

Delovna temperatura: 0 °C ~ 45 °C

Temperatura shranjevanja: -40 °C ~ 70 °C

Delovna vlažnost: 10 % ~ 90 % brez kondenzacije Vlažnost pri shranjevanju: 5 % ~ 90 % brez kondenzacije

Certificiranje: FCC, CE, RoHS

Dimenzija: 177,5 mm x 104,0 mm x 26,0 mm (D*Š*V)

Paket vsebuje: 1x Tenda stikalo Giga 9-port 8x PoE + SFP kovinsko ohišje TEG1110PF-8-102W, 1x Navodila



LED indikator	Status	Opis
PWR ali Power	Gori	Stikalo deluje
	Ne gori	Stikalo ne deluje, preverite napajalni kabel in napajalnik
Link/Act (Povezava/Prenos)	Gori	Naprave so pravilno povezane na priključek
	Utripa	Povezan in podatki se trenutno prenašajo
	Ne gori	Ni povezan z mrežno napravo, ali napačno povezan

Vklopite napajalni kabel v stikalo. Na sprednji strani mora biti aktivirana »PWR« LED.

UPORABA

Na sprednji strani so 9x RJ-45 priključki za povezovanje IP kamer, Dostopnih točk, IP telefonov ali drugih mrežnih naprav v omrežje. Stikalo ima Uplink RJ45 ali SFP priključek za povezavo. Vsi priključki omogočajo hitrost prenosa 10/100/1000Mbps. Za delovanje preprosto na stikalu povežite želene naprave. Programska namestitvev na stikalu ni potrebna. Stikalo podpira AUTO-MDIX funkcijo. Poskrbite samo da priklopni kabli izpolnjujejo ANSI / EIA / TIA 568A ali 568B specifikacijo.

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do nabiranja vlage in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Postavite stikalo na ravno površino in zagotovite vsaj 25 mm prostora pri prezračevalnimi režami
3. Med delovanjem zagotovite temperaturo okolja od -10 do 40 °C.
4. Vlažnost v prostoru naj bo pod 90% brez kondenza
5. Naprave v bližini ne smejo presegati elektromagnetno polje (RFC) po standardu IEC 801-3, Level 2 (3V/M).
6. Poskrbite za prezračevanje prostora pri prezračevalnimi režami
7. Električna vtičnica naj bo v razdalji 1.5 m od stikala
8. Ne polagajte česarkoli na stikalo.
9. Poskrbite da stikalo ni v stiku s prahom ali drugo umazanijo

DEFAULT – VLAN FUNKCIJA

S preklopom stikala v »VLAN« položaj, se vklopi funkcija izolacije posameznih priključkov. Vmesniki se v tem načinu med seboj izolirajo. Vmesniki tako med seboj ne komunicirajo, vsi pa komunicirajo z Uplink vmesnikom, vmesnik št. 9. V vmesnik Uplink priklopite mrežni kabel do usmerjevalnika ali drugega stikala.

TIPIČNA VEZAVA STIKALA

Posamezna vrata lahko obremenite ob uporabi 802.3af naprav do 15W in 802.3at do 30W. Skupna poraba PoE naprav ne sme presegati 92W.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"Tenda" izjavlja, da je ta model, **Tenda TEG1110PF-8-102W**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja:

TENDA TECHNOLOGY (HK) INTERNATIONAL CO, RM611,6/F RICKY CENTRE, 36 CHONG YIP STREET, KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG