



9859020

TECHTRADE

Digitus priklopna postaja USB 3.2 TipC 13v1 4K črna
DA-70918

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus priklopna postaja DA-70918 se ponaša s 13 vhodi in omogoča hkratno povezavo treh zunanjih monitorjev preko 3x HDMI ali 2x DisplayPort vhoda, z ločljivostjo do 4K@60Hz. Hkrati je opremljena s tremi 3.2 USB-A porti (5Gbit/s), enim 3.2 USB-A + enim 3.2 USB-C portom (vsak 10Gbit/s), enim Gigabit Ethernet vhodom za hitrosti povezave do 10/100/1000/2500Mbps, 3,5 mm audio izhodom, DC-Jackom za napajanje prek priloženega 150W kabla ter napajalnim priključkom za polnjenje prenosnika. Varnost zagotavljata standardni in nano ključ proti kraji. Podpira MST (razširjeni zaslon) in SST (zrcaljenje).

Tehnične lastnosti

1x USB-C 3.2 Gen 2 vhodni

3x HDMI 2.0 priklop + 2x DP (1.4) izhodni, z največjo ločljivostjo UHD (4K/60Hz)

3x USB-A 3.2 Gen 1 priklop - 5Gbps, polnjenje: 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A), 1x 4,5W (5V/0,9A)

1x USB-A 3.2 Gen 2 priklop - 10Gbps, polnjenje: 1x 7,5W (5V/1,5A)

1x USB-C 3.2 Gen 2 priklop - 10Gbps, polnjenje: 1x 7,5W (5V/1,5A)

1x RJ45 Gigabit Ethernet priklop - hitrosti 10/100/1000/2500 Mbps

1x DC-Jack za polnjenje prenosnika, 150W

1x 3.5mm audio jack

Vhodna napetost: 150W

Izhodna napetost: 96W (pri napajanju prenosnika)

Zaščita proti kraji - 1x Standard + 1x Nano

Informacije o čipih: DL-6950-N, NT5CC256M16ER-EK, VL171, VL103R-Q4, VL822T, VL162, VL817-Q7S, RTL8156BG-CG, PS186

Podpira DP 1.4 Alt Mode, nazaj združljiv

z DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

Podpira HDCP 2.2, HDCP 1.4

Podpira HDR (visok dinamični razpon)

Zaščita pred kratkim stikom, nadtokom in prenapetostjo

Barva izdelka: siva/črna

Ohišje: aluminij/plastika

Teža: 1,2500kg

Dimenzije: D 30 x Š 13 x V 8,2 cm

Delovna temperatura: 0°C - + 45°C

Dolžina kabla: 100 cm

Barva kabla: Črna

Stikalo za vklop z LED zaslonom



Paket vsebuje: 1x Digitus priklopna postaja USB 3.2 TipC 13v1 4K črna DA-70918, 1x USB Tip-C kabel dolžine 100cm črne barve, 1x Napajalnik 21V/7,1A, 1x Omrežni kabel 100cm, 1x Navodila

Priklop in nastavev:

- Priložen USB Tip-C napajalni kabel priključite v vaš prenosnik, nato pa še v host PC priklop, ki se nahaja na priklopni postaji.
- Uporabite stikalo za vklop priklopne postaje.
- Povežite zunanje naprave (monitorje, USB naprave, omrežje, pomnilniške kartice, polnilnike).
- Če uporabljate HDMI ali DisplayPort monitorje, preverite, ali vaš operacijski sistem podpira MST ali SST način za več zaslonov.
- Za Ethernet povezavo preverite, ali vaš prenosnik samodejno prepozna priključek ali je potreben gonilnik.
- Za polnjenje prenosnika priključite napajalnik v USB Tip-C PD priključek.

Odklop naprave

- Varno odstranite vse priključene naprave.
- Z uporabo stikala izklopite priklopno postajo, nato jo odklopite iz prenosnika.

Opomba:

- Pred nakupom preverite, da tip-C priključek na vašem računalniku podpira **DisplayPort Alt Mode** (DP Alt Mode), **USB Power Delivery** (PD), **MST** in **SST mode**.

- Priklopna postaja ne deluje brez priključenega napajalnika (vtičnica DC)
- Združljivost obstaja z naslednjimi operacijskimi sistemi do njihovih trenutnih različic: Windows 7, macOS 12, iPhone 15 (iOS), iPadOS 16, Android 14, ChromeOS 116.0.5845.120, Linux 22.04 LTS
- Pred uporabo poskrbite, da uporabljate najnovejšo različico BIOS-a in vseh gonilnikov na vašem računalniku.
- Vhodna napetost je 150W, izhodna napetost se zaradi priključenih porabnikov na priklopni postaji zmanjša. Izhodna napetost je 96W.



- 1 – RJ45 Gigabit Ethernet (maks. 2.5G)
- 2 – HDMI in DisplayPort (USB mode – maks. 4K/60hz)
- 3 – HDMI in DisplayPort (DP Alt mode – maks. 4K/60Hz)
- 4 – DC – Jack (150W)
- 5 – USB Tip-C 3.2 Gen2 (10Gbps)
- 6 – USB Tip-A 3.2 Gen2 (10Gbps)
- 7 – USB Tip-A 3.2 Gen1 (5Gbps)
- 8 – 3.5mm Audio Jack
- 9 – Statusna LED luč
- 10 – Stikalo za vklop/izklop
- 11 – Standardna anti-theft ključavnica
- 12 – Nano anti-theft ključavnica
- 13 – USB Tip-C priključek za host PC

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA