



9104274

TECHTRADE

Teltonika stikalo Giga 24-port + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM281

NAVODILA ZA UPORABO

Teltonika SWM281 je L2 upravljano stikalo z razširjenimi L3 funkcijami za zahtevna in obsežna omrežja. Opremljeno je s 24 gigabitnimi Ethernet priključki z auto MDI/MDIX ter 4 SFP vrati za optične povezave. Podpira IEEE 802.3 standarde, VLAN, STP/RSTP, DHCP ter dinamično usmerjanje prek protokolov BGP, OSPF, RIP in EIGRP. Varnostni sklop vključuje 802.1x, MAC filtriranje, Radius, TACACS+ in blokado nedovoljenih prijav. SwmOS prinaša spletno upravljanje, RMS podporo ter FOTA posodobitve. Aluminijsko rack ohišje nudi zanesljivo montažo v profesionalnih okoljih.

Tehnične lastnosti:

- Znamka: Teltonika
- Model: SWM281
- Tip naprave: L2 upravljano stikalo z L3 funkcijami
- Ethernet: 24 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDIX
- Fiber: 4 x SFP
- IEEE standardi: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
- L2 funkcije: loop protection, forwarding table, VLAN, STP/RSTP
- Usmerjanje: BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP
- DHCP: server, client, statične dodelitve
- Varnost: PAM, Radius, TACACS+, 802.1x, MAC filtriranje
- API: Teltonika Networks Web API
- CPU: Realtek 500 MHz, MIPS-4KEc
- RAM: 128 MB DDR3
- Flash: 16 MB
- OS: SwmOS (OpenWrt)
- Konfiguracija: WEB UI, RMS, FOTA, ohranjanje nastavitev
- Napajanje: C14 konektor
- Vhodna napetost: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Poraba energije: 5.5 W idle, 20 W max
- LED indikatorji: Power, ETH status, SFP status, Status
- Drugo: tipka za ponastavitev, ozemljitveni vijak
- Material ohišja: eloksiran aluminij
- Dimenzije: 483 x 44 x 234 mm
- Teža: 1853 g
- Montaža: rack
- Temperatura delovanja: 0 do 50 °C
- Vlažnost: 10–90 % nekondenzirajoča
- IP zaščita: IP30
- Certifikati: CE, UKCA, CB, RCM, FCC, IC




Paket vsebuje: 1x Teltonika stikalo Giga 24-port + 4x SFP kovinsko Managed rack SWM281, 1x Navodila

LED INDIKATORJI MREŽNEGA PRIKLJUČKA

Oranžen LED gori:

povezava je vzpostavljena
10/100/1000Mbps

Oranžen LED utripa:
aktivna povezava



Zelen LED gori:

povezava je vzpostavljena
1000Mbps

Namestitev

1. Namestitev

- Postavite stikalo na primerno mesto (miza, DIN nosilec ali rack sistem).
- Poskrbite, da je okolica suha in temperatura v območju 0 do 50 °C.

2. Napajanje

- Priključite DC napajanje na EURO priklop s primernim kablom
- Preverite, da je napetost ustrezna za napravo.

3. Povezovanje naprav

- Priključite naprave prek RJ-45 Gigabit Ethernet vhodov.

4. LED indikatorji

- Napajanje: sveti, ko je stikalo napajano.
- Status: prikazuje delovanje in povezavo naprav.

5. Omrežni parametri

- Stikalo je plug-and-play, ne zahteva konfiguracije.
- Samodejno MDI/MDI-X omogoča pravilno povezavo kablov.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

"**TELTONIKA NETWORKS**" izjavlja, da je ta model, **SWM281**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktiv za nizkonapetostne naprave **2014/35/EU** in elektromagnetne združljivosti **2014/30/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu:

www.techtrade.si

Firma in sedež podjetja: Teltonika Networks UAB, K. Barsausko str. 66, LT-51436, Kaunas, Litva