



9903096

TECHTRADE

Ecoflow prenosna polnilna postaja 288Wh TRAIL 300 DC

NAVODILA ZA UPORABO

EcoFlow TRAIL 300 DC je prenosna polnilna postaja z kapaciteto 288 Wh in skupno izhodno močjo 300 W, namenjena uporabi na terenu, pri kampiranju ali kot rezervni vir energije. Omogoča napajanje različnih naprav, kot so prenosniki, hladilne torbe, projektorji ali mobilna oprema.

Naprava podpira več načinov polnjenja, vključno z 2x USB Tip-C (do 140 W), 2x USB Tip-A (do 12 W), solarnimi paneli in avtomobilskim priključkom (do 12 V). Z uporabo dveh USB Tip-C vhodov z močjo do 140 W se lahko napolni do 80 % v približno 69 minutah. Vgrajena LFP baterija zagotavlja dolgo življenjsko dobo in večstopenjsko zaščito delovanja.

- Kapaciteta 288 Wh in izhodna moč 300 W
- USB Tip-C priključki z močjo do 140 W
- Več načinov polnjenja: USB Tip-C, solarno, avtomobilski priključek
- LFP (LiFePO₄) baterija z zaščitnimi mehanizmi
- Kompaktna in prenosna zasnova
- Podpora za napajanje različnih DC naprav

Tehnične lastnosti:

- Kapaciteta: 288 Wh
- Nazivna napetost: 19.2 V
- Največja izhodna moč: 300 W
- Tip baterije: LFP (LiFePO₄)
- Zaščita: prenapetost, preobremenitev, pregrevanje, kratek stik, nizka napetost, prenizka temperatura, nadtok
- Največja nadmorska višina delovanja: ≤ 3000 m

Izhodi:

- USB-A1/A2: 5 V / 2.4 A, 12 W na priključek (24 W skupaj)
- USB-C1: 5/9/12/15 V / 3 A, 20/28 V / 5 A, do 140 W
- USB-C2: 5/9/12/15 V / 3 A, 20/28 V / 5 A, do 140 W
- Avtomobilski priključek: 12 V / 10 A

Vhodi:

- USB-C1: 9/12/15 V / 3 A, 20/28 V / 5 A, do 140 W
- USB-C2: 9/12/15 V / 3 A, 20/28 V / 5 A, do 140 W
- Solarni/avtomobilski vhod: 10-30 V / 10 A, do 110 W

Delovni pogoji:

- Temperatura polnjenja: 0–45 °C
- Temperatura praznjenja: -10–45 °C
- Temperatura shranjevanja: -10–45 °C

Fizične lastnosti:

- Dimenzije: 166 x 115 x 167 mm
- Teža: približno 2.6 kg

Paket vsebuje: 1x Ecoflow prenosna polnilna postaja 288Wh TRAIL 300 DC, 1x Navodila



Navodila za uporabo

1. Vkllop izdelka

Ko je naprava izklopljena, na kratko pritisnite glavno stikalo za vklop, da vklopite napajanje.

2. Izklop izdelka

Za izklop naprave pritisnite in držite glavno stikalo za vklop.

Ko je priključen vir za polnjenje, naprave ni mogoče izklopiti.

3. USB izhodni priključek

USB izhod (USB-A ali USB-C) lahko uporabljate, ko je glavno napajanje vklopljeno.

4. 12 DC izhodna vtičnica

Ko je glavno napajanje vklopljeno, je omogočena uporaba 12V DC vtičnice.

Uporaba

1. Uporaba in shranjevanje

Izdelek uporabljajte ali shranjujte v okolju s temperaturo med 20 °C in 30 °C, stran od vode, toplote in kovinskih predmetov.

2. Dolgotrajno shranjevanje

Če izdelek ne uporabljate dalj časa, ga vsakih tri mesece napolnite do približno 60 %.

Če je izdelek predolgo neaktiven in ima zelo nizko napetost, lahko pride do nepopravljive poškodbe baterijskih celic, kar skrajša življenjsko dobo izdelka.

Izdelek ne bo zajet v garanciji, če ni bil polnjen ali prazen več kot 6 mesecev.

3. Temperaturna varnost

Zaradi varnosti izdelka ga ne shranjujte dlje časa v okolju z višjo temperaturo od 45 °C ali nižjo od –10 °C.

4. Globoka zaščita baterije

Če je bil izdelek predolgo neuporabljen in ima baterija zelo nizko napetost, bo prešel v način globoke zaščite (deep sleep mode).

V tem primeru izdelek najprej napolnite, preden ga ponovno uporabite.

Firma in sedež proizvajalca: EcoFlow Inc., Fuyuyanyi 1, 518100 Shenzhen, Kitajska