



9510075

TECHTRADE

Kartica mini PCIe modul 1x19pin USB 3.0 Pin Header  
moški Delock

## NAVODILA ZA UPORABO

### Predstavitev

Delock Mini PCIe modul razširi notranjost vašega računalnika z enim 19-pin USB 3.2 Gen1 (USB 3.1 Gen1 / USB 3.0) moškim priključkom. Priključek omogoča priključitev različnih USB 3.2 Gen1 naprav z ženskim 19-pin vmesnikom. Modulu je priložen še kabel iz 19-pin ženski na dva USB tip-A ženska priključka.

#### Tehnične lastnosti:

- Priključka:
  - 1x 19-pin USB 3.2 Gen1 moški vmesnik
  - 1x 4-pin napajalni priključek
- Vezni nabor: Renesas
- Oblika modula: Mini PCIe full size
- Vmesnik: PCI Express revision 2.0
- Hitrost prenosa podatkov do 5 Gbps
- Podpira xHCI specifikacijo V1.0
- Napajanje na priključek: max. 4.5W (5V / 900mA)
- Podprti OS: Windows XP/Vista/7/8.x/10 32 in 64-bit



#### Paket vsebuje:

1x Mini PCIe modul, 1x Kabel USB 3.2 Gen1 pin header ženski na 2x USB tip-A ženski, 1x Medij z gonilniki, 1x Navodila

#### Opomba:

*Glede na trenutno specifikacijo USB.org smo prilagodili tehnične podatke USB 3 izdelkov. Nova poimenovanja že znanih USB specifikacij so bila spremenjena v USB 3.2 Gen1 (predhodno USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) in USB 3.2 Gen2 (predhodno USB 3.1 / USB 3.1 Gen2)*

### Namestitev

**Opomba: Pred nakupom preverite, da ima vaša matična plošča računalnika Mini PCIe priključek.**

- Izklopite vaš PC in ga odklopite iz električnega omrežja.
- Odstranite stranico ohišja računalnika.
- Modul priključite na matično ploščo in ga pritrdite na matično ploščo (za način pritrditve preberite navodila proizvajalca vaše matične plošče).
- Na kartico priključite napajanje.
- Priloženi USB kabel priključite na kartico.
- Stranico ohišja računalnika namestite nazaj.
- Računalnik priključite nazaj na električno omrežje.

#### Namestitev gonilnikov:

- Vključite vaš PC.
- Priloženi medij z gonilniki vstavite v CD enoto računalnika.
- Odprite Raziskovalca in izberite CD-drive\Renasas\uPD72020x\Setup.exe
- Sledite navodilom na zaslону za namestitev potrebnih gonilnikov.
- Po zaključeni namestitvi ponovno zaženite vaš računalnik.
- Ko se računalnik ponovno zažene je kartica pripravljena na uporabo.

#### Firma in sedež podjetja

TRAGANT Handels- undBeteiligungsGmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA