



9801028

TECHTRADE

Pretvornik USB 3.1 Tip-C - Docking station
4K + Hub Delock

NAVODILA ZA UPORABO

Delock docking station je namenjen priključitvi na mobilne naprave ali prenosnike z **USB tip-C DP Alt Mode** ali **Thunderbolt 3** priključkom in ima številne vmesnike. En monitor ali zaslon lahko priključite na HDMI izhodni priključek. Docking station ima tudi tri USB tip-A priključke namenjene priključitvi perifernih naprav, poleg tega pa ima še SD/microSD reži in deluje kot čitalec pomnilniških kartic.

USB Power Delivery (USB PD 2.0) podpora do 87W

Docking station ima USB tip-C Power Delivery priključek, ki omogoča napajanje podprtih naprav. Prav tako s tem docking station dovaja dodatno napajanje USB napravam. Docking station je možno uporabljati tudi brez dodatnega napajanja.

LED osvetlitev

Vgrajena LED osvetljava modre barve omogoča iskanje prostih priključkov tudi v temi.

Zaradi kompaktnih dimenzij in trdnega ohišja je Delock docking station idealen za potovanja. Enostavno ga lahko zapakirate v torbo s prenosnikom in po potrebi uporabite.

Tehnične lastnosti:

• Priključki:

1x USB tip-C moški

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.1 Gen1 / USB 3.0) tip-A ženski

2x USB 2.0 tip-A ženski

1x SD / SDHC / SDXC reža

1x Micro SD / SDHC / SDXC reža

1x HDMI-A ženski

1x USB tip-C ženski (samo za napajanje)

• Ločljivosti do 3840x2160 @ 30Hz (odvisno od sistema in priključene strojne opreme)

• Podpira prenos avdio in video signalov

• Vhodno napajanje: 1x USB tip-C ženski, max. 87W

• Lahko se uporablja le eno pomnilniško kartico. Ne podpira sočasne uporabe SD in microSD kartic.

• Kovinsko ohišje

• LED osvetlitev

• Dolžina kabla: ca. 15cm (brez priključkov)

• Barva: siva

• Dimenzije (DxŠxV): ca. 109 x 40 x 12 mm

• Podprti OS: Linux Kernel 4.6 ali novejši, Mac OS 10.14 ali novejši, Windows 7/8./x/10 32 in 64-bit, Windows 10 Mobile

• Združljive naprave: naprave s Thunderbolt 3 ali USB tip-C vmesnikom s podporo DP Alt Mode



Paket vsebuje: 1x Docking station Delock, 1x Navodila

Namestitev strojne opreme

1. Vključite USB kabel iz vaše naprave v pretvornik.

Opomba: Naprava mora imeti USB tip-C vmesnik, ki podpira DP Alt Mode ali pa Thunderbolt 3

2. Priključite USB naprave na proste USB tip-A vmesnike pretvornika.

3. Priključite HDMI monitor na prost HDMI vmesnik pretvornika.

4. Priključite napajalni adapter naprave na Power Delivery USB tip-C vmesnik pretvornika če želite napajati periferne naprave ali vašo mobilno napravo / prenosnik.

5. V režo za SD kartice vstavite vašo SD pomnilniško kartico.

6. V režo za microSD kartice vstavite vašo microSD pomnilniško kartico.

Firma in sedež proizvajalca:

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, DE - 14167 BERLIN, NEMČIJA