



2140033

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank 30.000,
65W, PD, QC3, SCP, kabel C-C 1m

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Ambilight Power Bank polnilec z visoko kapaciteto vgrajene lithium-polymer baterije. Baterija kapacitete 30.000mAh poskrbi za večkratno polnjenje mobilnih telefonov, tablic ali pa celo prenosnikov.

Tehnične lastnosti:

- Možnost napajanja preko USB mikro-B, Apple Lightning ali USB tip-C priključka
- USB tip-C priključek lahko deluje kot vhodni ali izhodni priključek
- Digitalni LED zaslon prikazuje tok, napetost in preostanek baterije Power Bank polnilca
- Vhodna moč:

Apple Lightning: 5V/2.1A

USB mikro-B: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB tip-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

- Izhodna moč:

USB1/USB2/USB3 (tip-A): 5V/3A (15W)

USB4 (tip-A): 5V/4.5A, 4.5V/5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (30W)

USB tip-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W)

USB1/USB2/USB3 + USB4: 5V/3A (15W)

Skupna izhodna moč USB1/USB2/USB3 + USB tip-C: 15W + 45W

Skupna izhodna moč USB4 + USB tip-C: 18W + 45W

- Kapaciteta baterije: 30.000mAh / 3.8V 114Wh

- Izkoristek energije: ≥75%

- Podpora PD 3.0 (Power Delivery), QC 3.0 (Quick Charge) in Huawei SCP

- Zaščita pred preobremenitvijo

- Prenapetostna zaščita

- Zaščita pred pregrevanjem

- Zaščita pred kratkim stikom

- Dimenzije: 145 x 65 x 38 mm

- Teža: 550g

- Barva: bela

- Material: PC + ABS

Paket vsebuje: 1x Power Bank polnilec, 1x USB C-C kabel (1m), 1x Navodila

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. Digitalni LED zaslon bo prikazal preostanek baterije, trenutno izhodno moč, tok in napetost.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C/USB Lightning kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C / Apple Lightning vhod napajalnika. Ko je baterija napolnjena bo na digitalnem LED zaslonu izpisana 100.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB tip-A izhod(tretja slika).

Prva slika




Figure 1
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2
USB Charging

Tretja slika




Figure 3
Charging Mobile phone

