



9801007

TECHTRADE

Pretvornik USB Thunderbolt 3 Tip-C - Docking station za
Apple MacBook Delock

NAVODILA ZA UPORABO

PREDSTAVITEV

Delock docking station je namenjen Macbook prenosnikom z dvema sosednjima **Thunderbolt 3** priključkoma (**MacBook Pro generacije 2016 in novejše ali MacBook Air generacije 2018 ali novejše**). Vgrajeni USB tip-C in USB tip-A priključki omogočajo uporabo perifernih naprav.

S podporo PD (Power Delivery) preko tip-C priključka je možno prenosnik med uporabo docking stationa tudi polniti. Prav tako ima docking station še dve reži za spominske kartice, kar mogoča branje in zapisovanje na microSD in SD spominske kartice.

Docking station s Thunderbolt 3 vmesnikom

Thunderbolt 3 vmesnik omogoča priključitev Thunderbolt monitorja ali drugih Thunderbolt 3 perifernih naprav z lastnim napajanjem.

Zaradi majhnih dimenzij in kompaktnega ohišja, je Delock docking station narejen za potovanje, saj ga je možno spakirati v torbo poleg prenosnika.

Opomba: Na prenosnike MacBook s M1 procesorjem je mogoče povezati samo en dodatni monitor preko HDMI priključka pretvornika.

Tehnične lastnosti:

• Priključki:

2x Thunderbolt 3 tip-C moški

1x HDMI-A ženski

2x SuperSpeed USB 3.1 Gen1 tip-A ženski

1x SuperSpeed USB 3.1 Gen2 tip-C ženski (PD)

1x Thunderbolt 3 ženski (brez dodatnega napajanja za priključene naprave)

1x SD reža

1x micro SD reža

• Ločljivosti: (odvisno od sistema in priključene strojne opreme)

Thunderbolt 3 do 5120x2880 @ 30Hz

HDMI do 3840x2160 @ 30Hz

• Prenos avdio in video signalov

• Adapter podpira samo 1 dodaten monitor naenkrat

• USB Power Delivery (PD) 2

• Kovinsko ohišje

• Barva: siva

Paket vsebuje:

1x Docking station, 1x Navodila



Namestitev strojne opreme

1. Povežite USB naprave na USB 3.1 Gen1 tip-A vmesnik
2. Povežite USB naprave na USB 3.1 Gen2 tip-C vmesnik
3. Povežite HDMI ali Thunderbolt 3 monitor na docking station

Opomba: Možna uporaba samo enega dodatnega monitorja naenkrat.

Pozor: Na prenosnike MacBook s M1 procesorjem je mogoče povezati samo en dodatni monitor preko HDMI priključka pretvornika!

4. Vstavite microSD ali SD spominsko kartico v režo namenjeno kartici
5. Napajalnik priključite na USB tip-C vmesnik, če želite med uporabo docking stationa napajati vaš prenosnik.

Opomba: Ko napajalni adapter priključite ali izključite, bodo vse priključene USB naprave izgubile povezavo s prenosnikom, nato pa se bodo ponovno povezale. Za preprečitev izgube podatkov, med prenosom podatkov ne izklaplajte ali vklaplajte napajalnika.

Firma in sedež proizvajalca:

TRAGANT Handels- und Beteiligungs GmbH, BEESKOWDAMM 13/15, 14167 BERLIN; NEMČIJA