



2140047

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank  
10.000 20W, brezžični PPCX010103 črn

## NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Magnetic Wireless Power Bank je namenjen modelom serije iPhone 12 / 13 in novejših z podporo Apple Magsafe. Nanje se lahko poveže preko magnetov, kar zagotavlja popoln in močan oprijem, ter hiter in stabilen tok polnjenja. Polnilec lahko hkrati uporabljate žično in brezžično – polnite 3 naprave hkrati in pozabite na kratke stike ali pregrevanje...

### Tehnične lastnosti

Vrsta baterije: polimerna litijeva baterija  
Material: ABS+PC  
Kapaciteta: 10000mAh/3,7V (37Wh)  
Nazivna kapaciteta: 5800mAh (5V/2,4A)  
Stopnja pretvorbe energije:  $\geq 75\%$   
Vhod tipa C: 5V/2,4A, 9V/2A 18W  
Izhodna moč brezžičnega polnjenja: 5W/7,5W/10W  
USB izhod: 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A 18W  
Izhod tipa C: 5 V/2,4 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,5 A 20 W  
USB+Type-C: 5V/2,4A

### Paket vsebuje:

1 x napajalnik s hitrim polnjenjem z dodatnim kablom USB tip-C



### Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

### Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika. Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB rezo računalnika(druga slika), ter v USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.
2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

Prva slika




Figure 1  
Adapter Charging

Druga slika




Figure 2  
USB Charging

Tretja slika




Figure 3  
Charging Mobile phone

**Firma in sedež proizvajalca:** BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska