



7716042

TECHTRADE

Digitus delovna postaja-el.dvig do 127cm višine srebrna
DA-90435

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus delovna postaja z nastavljivim miznim okvirjem po višini lahko svojo mizo preprosto spremenite v ergonomsko sedečo/stoječo delovno postajo. Primeren za mizne plošče širine med 110 - 200 cm širine in 60 - 100 cm globine. Z zaslonom na dotik je mogoče nastaviti 4 različne višine.

Tehnične specifikacije:

Maksimalna nosilnost do 100 kg
Prilagodljiv okvir - primeren za mizne plošče širine 110-200 cm in globine 60-100 cm
Priročna električna nastavev višine (brez mize): 62-127 cm
Zaslon na dotik s spominsko funkcijo za 4 različne nastavitve višine in prikaz višine
Dva motorja za hitro in tiho (<50 dB) nastavev višine - Hitrost dviga 35 mm/sek.
Funkcija zaščite pred trkom s 3 nastavitvami občutljivosti -
Zaznavanje ovir med premikanjem navzgor in navzdol
Sistem samodejne zaustavitve - ustavi motor v primeru upora in samodejno nekoliko umakne okvir
Otroška ključavnica/zaklepanje zaslona
Dva integrirana motorja za gladko nastavev višine z visoko nosilnostjo
Raven hrupa: <50 dB
Največje dimenzije: Š 170 x G 68 x V 127 cm
Najmanjše mere: Š 110 x G 68 x V 62 cm
Teža: 28,3 kg
Barva: Siva RAL 7038
Napajalni kabel: Euro, vtič (tip C, CEE 7/16) – C7, vtičnica za napravo, dolžina: 3 m
Oblika: pravokotna
Barva: siva



Paket vsebuje:

1x Digitus delovna postaja-el.dvig do 127cm višine srebrna DA-90435, 1x Montažni material, 1x Navodila

Namestitev

Sestavite osnovne dele:

Položite vse dele na ravno površino.

Sestavite osnovne dele okvirja (stranske prečke in noge) po priloženih slikovnih navodilih. Prepričajte se, da so vsi vijaki rahlo priviti, da omogočajo prilagoditve.

Pritrdite prečne palice:

Pritrdite prečne palice med noge mize. Te palice zagotavljajo stabilnost mize. Preverite, ali so prečne palice pravilno nameščene in simetrične.

Namestite dvižni mehanizem:

Pritrdite dvižni mehanizem na okvir mize. Prepričajte se, da je mehanizem pravilno nameščen glede na priložena slikovna navodila. Preverite povezave glede na načrt.

Možne napake

Najbolj splošni primeri napak so opisani v tabeli spodaj. V kolikor se pojavi napaka, ki ni navedena na seznamu kontaktirajte prodajalca mize. Odkrivanje in odprava napak je v domeni proizvajalca in uradnega servisa.

Napaka	Metoda odprave napake
Med dolgim pritiskanjem puščice navzdol ni nobenega odziva po priključitvi na električno omrežje	1. Preverite, ali so vsi kabli pravilno in dobro priključeni 2. Če so vsi kabli pravilno priključeni, se obrnite na prodajalca mize
Med pritiskom na puščico gor/dol ni nobenega odziva po priključitvi na električno omrežje	1. Preverite, ali so vsi kabli pravilno in dobro priključeni 2. Če so vsi kabli pravilno priključeni, se obrnite na prodajalca mize
Počasno dvigovanje mize	1. Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 100 kg 2. Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Motor ne deluje po navodilih	1. Obrnite se na prodajalca mize
Mizo se lahko spusti, ne da se je dvigniti	1. Spustite mizo na nižjo pozicijo in mizo nato poskusite dvigniti 2. Obrnite se na prodajalca mize
Dršenje višine mize navzdol	1. Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 100 kg 2. Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Pogosta sprememba višine mize (brez pritiska na gumb upravljalnika)	1. Preverite, če je miza preobremenjena; največja obremenitev: 100 kg 2. Če miza ni preobremenjena, se obrnite na prodajalca mize
Preobremenitev/pregrevanje (Delovni cikel: največ 2 minuti vklopa / 10 minut izklopa)	1. Znova poskusite po 18 minutah neuporabe mize priključene na električno omrežje 2. Če tudi po 18 minutah neuporabe ne deluje, se obrnite na prodajalca mize
Miza se ne dvigne/spusti do specificirane višine	1. Izvedite postopek ponastavitve mize 2. Če se miza tudi po ponastavitvi ne dvigne/spusti do specificirane višine, se obrnite na prodajalca mize

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA