



9859018

TECHTRADE

Digitus priklopna postaja USB 3.2 TipC 7v1 4K črna
DA-70914

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus 7v1 priklopna postaja DA-70914 razširi možnosti vaše naprave. Ponuja 4K/60Hz HDMI izhod, čitalec kartic, dva USB-A 3.2 Gen 2 za hiter prenos podatkov, Gigabit Ethernet za zanesljivo povezavo in USB-C PD za hitro polnjenje prenosnika. Vse, kar potrebujete za nemoteno delo.

Tehnične lastnosti

Povezave:

1x USB-C (3.2 Gen 2) vhod - povezava z računalnikom

1x HDMI izhod - maks. Ločljivost: UHD 4K/60Hz

2x USB-A 3.2 Gen 2 povezava - 10 Gbit/s prenos podatkov in funkcija polnjenja: 1x 5 V/1,5 A

1x RJ 45 Gigabit Ethernet - pasovna širina 10/100/1000 Mbit/s

2x čitalnik kartic - 1x SD/1x MicroSD (do 104 MBps)

1x USB-C napajanje - največ 100W (85 W gostitelj, 15 W priklopna postaja)

Podpira DP 1.4 Alt Mode, nazaj združljiv z DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

Podpira HDR (visok dinamični razpon)

Podpira HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3

Barva izdelka: siva/črna

Ohišje: aluminij/plastika

Teža: 109 g

Dimenzije: D 12 x Š 5 x V 1,55 cm

Delovna temperatura: 0°C - + 40°C

Dolžina kabla: 20 cm

Barva kabla: Črna



Paket vsebuje: 1x Digitus priklopna postaja USB 3.2 TipC 7-port 4K črna DA-70914, 1x Navodila

Priklop in nastavitev:

- Priklopite priklopno postajo v USB-C priključek vašega prenosnika.
- Povežite zunanje naprave (monitorje, USB naprave, omrežje, pomnilniške kartice, polnilnike).
- Če uporabljate HDMI monitorje, preverite, ali vaš operacijski sistem podpira MST ali SST način za več zaslonov.
- Za Ethernet povezavo preverite, ali vaš prenosnik samodejno prepozna priključek ali je potreben gonilnik.
- Za polnjenje prenosnika priključite napajalnik v USB-C PD priključek.

Odklop naprave

- Varno odstranite vse priključene naprave.
- Odklopite priklopno postajo iz prenosnika.

Opomba:

Pred nakupom preverite, da tip-C priključek na vašem računalniku podpira **DisplayPort Alt Mode** (DP Alt Mode) in **USB Power Delivery** (PD).

Postaja mora biti za pravilno delovanje priključena na napajanje.

Pred uporabo poskrbite, da uporabljate najnovejšo različico BIOS-a in vseh gonilnikov na vašem računalniku.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA