



9550065

TECHTRADE

Digitus čitalec diskov USB 3.2 TipC za M.2 NVMe
PCIe+SATA DA-71546-1

NAVODILA ZA UPORABO

Digitus DA-71546-1 je čitalec diskov za M.2 NVMe in M.2 SATA SSD, zasnovana za razširitev pomnilnika prek USB TipC povezave. Podpira formate 2242, 2260, 2280 in 22110 ter kapacitete do 4 TB na posamezni režo. Vgrajen SD Express 7.1 bralnik omogoča hitrost do 1000 MB/s in podporo karticam do 2 TB. Primerna je za uporabo z osebnimi računalniki, prenosniki, televizorji, igralnimi konzolami in usmerjevalniki z USB TipC vmesnikom.

Tehnične lastnosti:

- Model: DA-71546-1
- Barva: ni navedena
- Vrsta izdelka: docking postaja za M.2 SSD
- Reža 1: M.2 NVMe SSD (B+M key / M key)
- Reža 2: M.2 SATA SSD (B+M key)
- Podprti formati: 2242, 2260, 2280, 22110
- DC vhod za napajanje: 5V 3A
- Največja kapaciteta: 4 TB na režo
- SD Express 7.1 bralnik kartic: do 2 TB, do 1000 MB/s
- USB priključki: 1 x USB-C 3.2 Gen2 (podatki), 1 x USB-C za napajanje
- Največja hitrost prenosa: 10 Gbps
- Podprto: UASP, TRIM, hot swap
- Indikatorji LED: prenos SSD (bela), prenos SD (modra), napajanje (zelena)
- Združljivost: PC, prenosnik, TV, usmerjevalnik, igralne konzole z USB-C
- Podprti formati datotečnih sistemov: NTFS, FAT, FAT32
- Vhodna napetost napajalnika: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- DC vhod za napajanje: 5V 3A
- Microsoft Windows 7,8,9,10,11 MAC 10.10.5 and above

Paket vsebuje: 1x Digitus čitalec diskov USB 3.2 TipC za M.2 NVMe PCIe+SATA DA-71546-1, 1x Napajalnik, 1x USB TipA - TipC kabel, 1x USB TipC - TipC kabel, 1x Navodila



Priprava naprave: Postavite čitalec na ravno površino in pripravite ustrezni M.2 SSD (NVMe ali SATA) ali SD Express kartico.

Vstavljanje M.2 SSD diska: Izberite ustrezno režo (NVMe ali SATA). Disk nežno vstavite pod kotom in ga potisnite v priključek, nato ga poravnajte in pritrdite, če je potrebno.

Vstavljanje SD Express kartice: Kartico potisnite v bralnik SD Express 7.1, dokler se ne zaskoči.

Povezava z napajanjem: Priključite napajalni USB-C kabel v vhod za napajanje (5 V 3 A). LED lučka za napajanje (zelena) se bo prižgala.

Povezava z računalnikom ali drugo napravo: S priloženim ali ustreznim podatkovnim USB-C kablom povežite čitalec z računalnikom, prenosnikom, televizorjem ali igralno konzolo.

Dostop do podatkov: Naprava se samodejno prepozna (plug and play). Odprite upravljalnik datotek in izberite prikazani pogon. LED lučke (bela za SSD, modra za SD) prikazujejo prenos podatkov.

Odstranjevanje diskov ali kartic: Pred fizičnim odstranjevanjem vedno varno izključite pogon v operacijskem sistemu. Disk ali kartico nato nežno izvlecite iz reže.

Podprto delovanje: Podprta je menjava med delovanjem (hot swap), zato lahko med delom menjate SSD ali SD kartico, vendar priporočamo varno izklapljanje.

Firma in sedež podjetja

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA