



8001297

TECHTRADE

## EZVIZ EZVIZ IP kamera 4.0MP brezžična PT Dual zunanja H90 Dual 4MP

## NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ H90 Dual je inovativna zunanja IP kamera z dvema rotirajočima lečama, ki omogočata istočasno nadzorovanje dveh širokih območij ali podrobnejše snemanje iste dejavnosti. Sistem z tremi motorji omogoča gladko premikanje obeh kamer in zmanjšuje slepe kote.

- Dvostranska rotacija za prilagodljiv panoramski nadzor
- AI zaznava oblik ljudi in vozil
- Barvni nočni vid do 40 m
- Dvosmerni govor z aktivno obrambo (sirena in stroboskop)
- Prilagodljive patroljne funkcije za avtomatsko varovanje
- Vremensko odporna izvedba za zunanje okolje

### Tehnične lastnosti:

#### Kamera

- Tip senzorja: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Hitrost zaklopa: samodejno prilagajanje
- Gornja leča: 2.8 mm, F1.6, diagonalni kot 110°, horizontalni 96°, vertikalni 54°
- Spodnja leča: 6 mm, F1.6, diagonalni kot 60°, horizontalni 52°, vertikalni 28°
- Mount leče: M12
- PT kot: Gornja leča Pan 220°, Tilt 10°; Spodnja leča Pan 324°, Tilt 90°
- Minimalna osvetlitev: 0,5 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
- DNR: 3D DNR
- WDR: Digital WDR
- IR nočni vid: do 30 m
- Barvni nočni vid: do 40 m z usmerjanjem obeh leč

#### Video & Audio

- Maksimalna ločljivost: 2K+ (2560 × 1440)
- Video stiskanje: H.265 / H.264
- Profil H.265: Main Profile
- Bitna hitrost: Quad HD; Full HD; samodejno prilagajanje
- Zvok: samodejno prilagajanje bitne hitrosti

#### Omrežje

- Wi-Fi standard: IEEE802.11b/g/n, 2.4 GHz, kanal 20 MHz
- Varnost: WPA-PSK/WPA2-PSK
- Hitrost prenosa: 11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n 150 Mbps
- AP paring
- Protokol: EZVIZ Cloud proprietary
- Žični priključek: RJ45 × 1, 10M / 100M

#### Funkcije

- Pametni alarm: AI zaznava ljudi in vozil, detekcija gibanja
- Samodejno sledenje: podprto
- Prilagodljiva opozorilna območja: podprto
- Dvosmerni govor: podprto
- Prednastavljene lokacije: podprto
- Splošne funkcije: Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, zaščita z geslom, vodni žig

#### Shranjevanje

- MicroSD do 512 GB
- EZVIZ CloudPlay (zahteva naročnino)

#### Splošno

- Delovno okolje: -30°C do 50°C, vlažnost do 95% (brez kondenzacije)
- IP ocena: Weatherproof / IP65
- Poraba: max. 18 W
- Dimenzije: 224 × 135 × 136 mm



- Dimenzije pakiranja: 255 × 176 × 194 mm
- Teža: neto 723 g, bruto 1203 g
- CE / UL / WEEE / RoHS / REACH

**Paket vsebuje: 1x EZVIZ H90 Dual 2K+ kamera, 1x Napajalnik, 1x Montažni set, 1x Navodila**

#### LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

#### 1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«



ALI



\*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.

#### 2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

**Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.**

##### Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve

\* Držite reset gumb 5s v primeru:

- a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
- b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

##### Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

#### Priključitev:

Povežite se z internetom

- Žična povezava: povežite kamero z usmerjevalnikom.
- Brezžična povezava: Povežite kamero z Wi-Fi.

1. Priključite kabel napajalnika v napajalni priključek kamere.

2. Priključite napajalnik v električno vtičnico.

Lučka LED, ki hitro utripa modro, pomeni, da je kamera vklopljena in pripravljena za konfiguracijo omrežja.

3. Priključite kamero na vrata LAN vašega usmerjevalnika z mrežnim kablom (kupite ga posebej).

Lučka LED, ki počasi utripa modro, pomeni, da je kamera povezana z internetom.

4. Dodajte svojo kamero v EZVIZ.

-- Prijavite se v svoj račun z aplikacijo EZVIZ.

--Na začetnem zaslonu se dotaknite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete vmesnik skeniranja kode QR.

--Skenirajte kodo QR na naslovnici vodnika za hitri začetek ali na ohišju fotoaparata.

Skenirajte kodo QR

--Sledite čarovniku za aplikacijo EZVIZ, da dodate kamero v aplikacijo.

### **RESET GUMB;**

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 5 sekund, nato pa lahko ponovno zaženete kamero in ponastavite vse parametre na privzete.

Pritisnite in držite gumb za ponastavitev približno 5 s v katerem koli od naslednjih primerov:

- Kamera se ne more povezati z vašim omrežjem Wi-Fi.
- Kamero želite povezati z drugim omrežjem Wi-Fi.

### **Namestitev**

1. Namestitev kartice Micro SD (izbirno)

1. Odstranite pokrov s fotoaparata.

2. Vstavite kartico micro SD (naprodaj posebej) v režo za kartico.

3. Pritrdite pokrov na kamero.

Po namestitvi kartice micro SD jo pred uporabo inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

4. V aplikaciji EZVIZ tapnite Storage Status v vmesniku Device Settings, da preverite stanje SD kartice.

5. Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.

Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in videoposnetke je mogoče shraniti.

### **Mesto namestitve**

- Izberite lokacijo z jasnim, neblokiranim vidnim poljem in z dobrim brezžičnim signalom.
- Prepričajte se, da je stena dovolj močna, da prenese trikratno težo kamere.
- Kamere ni mogoče namestiti tako, da je objektiv obrnjen proti neposredni sončni svetlobi.

### **Postopek namestitve**

Kamera je lahko nameščena na steno, strop in drog.

### **Stropni/stenski nosilec**

1. Odstranite zaščitno folijo z leče.

2. Šablono za vrtanje prilepите na čisto in ravno površino.

3. (Samo za cementno steno) Izvrtajte luknje za vijake po predlogi in vstavite sidra.

4. Z vijaki (PA4x25) pritrdite montažni nosilec na namestitveno površino.

5. Kamero potisnite na montažni nosilec.

**Firma in sedež proizvajalca:** EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

**Poenostavljena izjava EU o skladnosti:** " EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **CS-H90 Dual**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.