



8001319

TECHTRADE

EZVIZ kamera 3.0MP brezžična LTE H5 4G zunanja

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ H5 4G je zunanja nadzorna kamera, namenjena uporabi na lokacijah brez dostopa do Wi-Fi omrežja. Za povezavo uporablja 4G LTE omrežje prek Nano SIM kartice ali žično povezavo prek RJ45 Ethernet priključka. Primerna je za nadzor počitniških objektov, skladišč, gradbišč, kmetij in drugih zunanjih površin.

Kamera omogoča snemanje v 2K ločljivosti ter uporablja AI zaznavanje oseb in vozil za zmanjšanje lažnih alarmov. Opremljena je z aktivno zaščito v obliki sirene in utripajočih LED luči. Na voljo so trije načini nočnega vida: barvni, infrardeči in pametni način. Ohišje s certifikatom IP67 omogoča delovanje tudi v zahtevnih vremenskih pogojih.

- 2K ločljivost 2304 x 1296
- 4G LTE povezava prek Nano SIM kartice
- AI zaznavanje oseb in vozil
- Aktivna zaščita s sireno in LED osvetlitvijo
- Barvni, infrardeči in pametni nočni način
- Podpora za microSD kartice do 512 GB

Tehnične lastnosti:

- Model: CS-H5-R201-1H3KFL4GA
- Barva: Bela
- Ločljivost: 2304 x 1296
- Video kompresija: H.265 / H.264
- Video bitrate: Ultra-HD, HD, Standard, prilagodljiv bitrate
- Audio bitrate: Samodejno prilagodljiv
- Senzor slike: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Hitrost zaklopa: Samodejno prilagodljiva
- Leča: 4 mm @ F1.6
- Vidni kot pri 4 mm leči: 102° diagonalno, 86° horizontalno, 46° vertikalno
- Leča: 6 mm @ F1.6
- Vidni kot pri 6 mm leči: 62° diagonalno, 52° horizontalno, 28° vertikalno
- Minimalna osvetlitev: 0.01 lux @ F1.6, AGC ON, 0 lux z IR
- Dnevni/nočni način: IR-cut filter s samodejnim preklopom
- DNR: 3D DNR
- WDR: Digital WDR
- BLC: Podprto
- Nočni vid: Do 30 m



Povezljivost:

- 4G LTE povezava
- Podprte LTE-FDD frekvence EU: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
- RJ45 Ethernet priključek: 10M / 100M Adaptive Ethernet Port
- Wi-Fi povezava: Ni podprta

Shranjevanje:

- Podpora za microSD kartice do 512 GB
- Podpora za EZVIZ CloudPlay shranjevanje

Funkcije:

- AI zaznavanje oseb in vozil
- Nastavljivo območje zaznavanja
- Dvosmerna komunikacija
- Aktivna zaščita s sireno in LED osvetlitvijo
- Anti-Flicker
- Dual-Stream

- Heart Beat
- Zaščita z geslom
- Watermark

Napajanje:

- Napajanje: DC 12 V / 1 A
- Največja poraba energije: 7 W

Ohišje in delovanje:

- Zaščita: IP67
- Delovna temperatura: -30 °C do 50 °C
- Vlažnost: do 95 % brez kondenzacije
- Dimenzije: 183 x 93 x 75 mm
- Dimenzije embalaže: 256 x 197 x 118 mm
- Teža: 482 g
- Teža z embalažo: 856 g

Certifikati:

- CE
- UL
- WEEE
- RoHS
- REACH

Paket vsebuje: 1x EZVIZ kamera 3.0MP brezžična LTE H5 4G zunanja, 1x Set za namestitev, 1x Šablona za vrtanje, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Opomba:

-Kamera podpira samo uporabo kartice nano SIM za omrežje in ne podpira povezave Wi-Fi. Za uporabo kamere potrebujete podprto kartico nano SIM in naročnino na mobilni prenos podatkov.

-Do kamere ni mogoče dostopati z brskalnikom, deluje pa z uporabo aplikacije.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.
5. Priključite kamero na napajanje

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.



ALI



2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
 - a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)

- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Namestite kartico Micro SIM

Ko je koda PIN kartice SIM zaklenjena, jo je treba odkleniti, preden jo vstavite v napravo.

V: Kako odklenem kodo PIN kartice SIM kartice Micro SIM?

O: Večino kod PIN za SIM lahko nastavite za odklepanje v telefonu, kot sledi:



- Za sistem IOS:

1. Vstavite kartico Micro SIM.
2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Cellular > SIM PIN.
3. Pod možnostjo PIN SIM se dotaknite, da onemogočite PIN kartice SIM vnos kode PIN.

- Za sistem Android:

1. Vstavite kartico Micro SIM.
2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Varnost > Več nastavitev > Nastavi zaklepanje kartice SIM.
3. Pod možnostjo Nastavitve zaklepanja kartice SIM se dotaknite, da onemogočite možnost »Zakleni kartico SIM« z vnosom kode PIN.

Če koda SIM SIM ni mogoče odkleniti ali je neveljavna, se obrnite na svojega operaterja.



Namestite kartico Micro SD (izbirno)

- Odstranite pokrov s fotoaparata.
- Vstavite kartico Micro SD (naprodaj posebej) v režo za kartico SD, kot je prikazano na spodnji sliki.
- Ponovno namestite pokrov.

Po namestitvi kartice Micro SD jo pred uporabo inicializirajte v aplikaciji EZVIZ.

-- V aplikaciji EZVIZ tapnite seznam posnetkov v vmesniku nastavitve naprave, da preverite stanje kartice SD.

-- Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot Neinicializirano, tapnite, da jo inicializirate.

Stanje se bo nato spremenilo v Normalno in lahko shrani videoposnetke.

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **H5 4G**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si