



8621001

Line extender-DVI-DVI VE066 Aten mini

TECHTRADE

NAVODILA ZA UPORABO

Predstavitev izdelka:

DVI extender

DVI extender (Booster) ATEN, model VE560

Za povezovanje z LCD monitoji in TVji, Projektorji...

Prenos signala do 50 metrov(24 AWG), 25 metrov(28 AWG)

1x ženski DVI-D vmesnik za video vhod

1x ženski DVI-D vmesnik za video izhod

1x vmesnik za napajanje

Popolnoma kompatibilen z DVI funkcijami

Podpira DDWG standard na ekranih z DVI-jem

Resolucije: Podpira HDTV 480p,720p,1080p in 1080i

Podpira VGA,SVGA,SXGA resolucije do 1280x1024

Podpira UXGA resolucije do 1600x1200

Podpira WUXGA resolucije do 1920x1200

Kompatibilen z HDCP

Plug&Play, enostavno za uporabo

Kompaktna oblika, LED diode za napajanje in povezavo

Podpira OS Windows 2000/XP/Vista/7, Linux, Mac in SUN

Napajanje DC 5V, 1W

Barva: Črna, kovinsko ohišje

Velikost: 90x55x24 mm

Teža: 160 g



Paket vsebuje:

1x DVI extender, 1x napajalnik, 1x orodje za montažo, 1x navodila

Priključitev / delovanje:

*Izklopite vse naprave, ki jih boste uporabljali pri povezovanju.

1. Priključite DVI-D (moški) konektor na napravi VE066T (oddajnik/transmitter) z DVI-I/DVI-D (ženski) Output priključkom na vaši DVI napravi (vir).
2. Priključite enega izmed koncev Cat 5e kabla z RJ-45 priključkom na VE066T napravi (oddajnik/transmitter).
3. Priključite drugi konec cat 5e kabla z RJ-45 priključkom na VE066R napravi (sprejemnik/receiver).
4. Priključite DVI-D (moški) konektor na napravi VE066R z DVI-I/DVU-D (ženski) Input priključkom na vaši DVI napravi (ciljna naprava).
5. Prižgite vse naprave, ki ste jih povezali.

Firma in sedež proizvajalca:

ATEN INFOTECH N.V.MIJNWERKERSLAAN 34, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER; BELGIJA