



2140039

TECHTRADE

Napajalnik mobilni Baseus Power Bank
10.000, 15W bel

NAVODILA ZA UPORABO

Baseus Power Bank Bipow polnilec bele barve z visoko kapaciteto vgrajene lithium-polymer baterije. Baterija kapacitete 10.000mAh poskrbi za večkratno polnjenje mobilnih telefonov ali pa tablice. Izhodna moč 15W in pa podpora hitrega polnjenja pa poskrbi za hitrejše polnjenje naprav, ki ta standarda podpirajo.

Tehnične lastnosti:

- Možnost napajanja preko USB mikro-B ali USB tip-C priključka
- USB tip-C priključek lahko deluje kot vhodni ali izhodni priključek
- LED indikator kapacitete baterije
- Gumb za aktivacijo LED indikatorja za preverjanje statusa napolnjenosti baterije
- Vhodna moč:
USB mikro-B: 5V/2A
USB tip-C: 5V/3A
- Izhodna moč:
USB1/USB2 tip-A: 5V/3A Max.
USB tip-C: 5V/3A
USB tip-A + USB tip-C: 5V/3A
- Kapaciteta baterije: 10.000mAh / 3.7V 37Wh
- Izkoristek energije: $\geq 77\%$
- Zaščita pred preobremenitvijo
- Prenapetostna zaščita
- Zaščita pred pregrevanjem
- Zaščita pred kratkim stikom
- Barva: bela

Paket vsebuje:

1x Power Bank polnilec, 1x USB kabel (A-B mikro), 1x Navodila

Vzdrževanje

Da bi Power Bank najboljši in dolgo služil, upoštevajte nekaj osnovnih navodil:

1. Napolnite napravo vsake 3 mesece ko jo ne uporabljate.
2. Pazite da ne pride v stik z vlago ali korozijo.
3. Prvo polnjenje naj bo obvezno 5-8 ur.
4. Napajalnik se med polnjenjem baterije segreje, kar je normalno.
5. Vedno ga uporabite le z napravami, ki ne potrebujejo več kot 3A na USB vmesnikih.
6. Naprava uporabi Litijevo baterijo, pazite da ne povzročite kratkega stika z kovinskimi predmeti.

Uporaba

1. S pritiskom na gumb za vklop lahko preverite stanje baterije. LED zaslon prikazuje preostanek baterije napajalnika.

Polnjenje power bank napajalnika: Uporabite priloženi USB mikro/USB tip-C kabel za polnjenje. Lahko ga vklopite v USB 220V pretvornik(prva slika) ali uporabite prosto USB režo računalnika(druga slika), ter v mikro USB / USB tip-C vhod napajalnika. Vklopi se LED zaslon s prikazom stanja baterije. Ko je prikazano 100 je power bank napolnjen.

2. Polnjenje USB naprav: Uporabite USB kabel vaše naprave in ga vklopite v USB A-tip izhod(tretja slika).

Prva slika

Druga slika

Tretja slika




Figure 1
Adapter Charging




Figure 2
USB Charging




Figure 3
Charging Mobile phone



Firma in sedež proizvajalca: BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska