8130020

Ventilator-CPU AMD AM/FM + Intel LGA
Performance C, Heatpipe XC129 Xilence


NAVODILA ZA UPORABO

Univerzalen RGB ventilator za procesorje
Kompaktna oblika in kvalitetna izdelava
Možno nastavljanje osvetlitve ventilatorja neposredno preko matične plošče (če plošča to podpira)
Omogoča odlično ohladitev procesorjev tudi pri navijanju
Narejen iz Bakra in Aluminija
Vgrajene 3 hladilne cevi (Heatpipes) odvajajo do 150W TDP odvečne toplote preko hladilnih reber
Napajanje 12V, 4-polni konektor z podporo PWM
3-polni aRGB konektor, 5V napajanje, podpira nastavitev RGB vsaki LED ločeno
Največji pretok zraka do 61,5 CFM, 500-1800 ±10% RPM
Ventilator premera 120 mm, Hydro ležaj
Glasnost 14,2~25,6 dB(A)




Podprti procesorji:
- za vse Intel LGA1150
- za vse Intel LGA1151
- za vse Intel LGA1155
- za vse Intel LGA1156
- za vse Intel LGA2011
- za vse Intel LGA2066
- za vse AMD FM2+/FM2/FM1
- za vse AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2

Paket vsebuje:
1x Ventilator in hladilno rebro, 1x Termalna pasta, 1x AMD clip modul, 2x (par) INTEL clip modul, 1x Vijaki, 1x Navodila za uporabo




Hladilnik z ventilatorjem x1



LGA115X Clip x2




LGA115x nosilna plošča x1



LGA 2066/2011 Clip x2



Vijak x4



AMD Clip x2





Termalna pasta x1




Sponka za pritrditev ventilatorja x4

NAMESTITEV ZA PROCESORJE AMD S PODNOŽJEM AM4/AM3(+)/FM2(+)/FM1







S priloženimi vijaki pritrdite jeklen clip modul




Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.







Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in zataknite clip modul na okvir matične plošče.




Pritisnite na drugi clip modula in ga zataknite na drugo stran okvirja na matični plošči

NAMESTITEV ZA PROCESORJE INTEL S PODNOŽJEM LGA 1150/1151/1155/1156 IN INTEL LGA 2011/2011







S priloženimi vijaki pritrdite jeklena clip modula (izberite ustreznega glede na podnožje procesorja – LGA115x ali LGA2011)




V kolikor uporabljate LGA 115x podnožje, uporabite priloženo nosilno ploščico
Za LGA 2011 ta ni potrebna




Enakomerno nanesite termalno pasto na procesor.





Kot je prikazano na sliki, postavite hladilnik na procesor in ga poravnajte glede s pripravljenimi luknjami na osnovni ali nosilni plošči. Pritrdite hladilnik z vijaki


NAMESTITEV VENTILATORJA



Dokončate tako, da priključite še konektor ventilatorja na matično ploščo

UPORABA RGB OSVETLITVE

Priključitev na matično ploščo





POZOR

Napačna priključitev lahko poškoduje napravo in poskrbi za napačno delovanje!

RGB konektor ventilatorja priključite na temu namenjen priključek na matični plošči tako, da je puščica na konektorju ventilatorja poravnana s 5V pinom na matični plošči

Firma in sedež proizvajalca:
XILENCE Technology Co.,Ltd., 7F.,NO.206Sec. 2Ming Shen Road Ban Chiao, Taipei Hsien, Taijvan