



9859017

TECHTRADE

Digitus priklopna postaja USB 3.2 TipC 8v1 4K siva
DA-70915

NAVODILA ZA UPORABO

Z Digitus 8v1 priklopno postajo DA-70915, razširite možnosti priklopov saj podpira dva 4K/60Hz monitorja prek HDMI v načinih SST in MST. USB-A 3.2 Gen 2 omogoča hiter prenos podatkov, Gigabit Ethernet zanesljivo omrežje, čitalniki kartic pa hitro prenašajo podatke. USB-C PD polni prenosnik za nemoteno delo.

Tehnične lastnosti

Povezave:

1x USB-C (3.2 Gen 2) vhod - povezava z računalnikom

2x HDMI izhod - maks. Ločljivost: UHD 4K/60Hz

2x USB-A 3.2 Gen 2 povezava - 10 Gbit/s prenos podatkov in funkcija polnjenja: 1x 7,5 W (5 V/1,5 A), 1x 4,5 W (5 V/0,9 A)

1x RJ 45 Gigabit Ethernet - pasovna širina 10/100/1000 Mbit/s

2x čitalnik kartic - 1x SD/1x MicroSD (do 104 MBps)

1x USB-C napajanje - največ 100 vatov. (85 W gostitelj, 15 W priklopna postaja)

Informacije o čipih: VL822T-Q7, VL102, KTM5000, RTS5306, RTL8153B-VC

Podpira DP 1.4 Alt Mode, nazaj združljiv z DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

Podpira HDR (visok dinamični razpon)

Podpira HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP 1.3

Zaščita pred kratkim stikom, nadtokom

in prenapetostjo

Barva izdelka: siva/črna

Ohišje: aluminij/plastika

Teža: 106 g

Dimenzije: D 12 x Š 5 x V 1,55 cm

Delovna temperatura: 0°C - + 40°C

Dolžina kabla: 20 cm

Barva kabla: Črna



Paket vsebuje:

1x Digitus priklopna postaja USB 3.2

TipC 8v1 4K siva DA-70915, 1x Navodila

Priklop in nastavitev:

-Priklopite priklopno postajo v USB-C priključek vašega prenosnika.

-Povežite zunanje naprave (monitorje, USB naprave, omrežje, pomnilniške kartice, polnilnike).

-Če uporabljate HDMI monitorje, preverite, ali vaš operacijski sistem podpira MST ali SST način za več zaslonov.

-Za Ethernet povezavo preverite, ali vaš prenosnik samodejno prepozna priključek ali je potreben gonilnik.

-Za polnjenje prenosnika priključite napajalnik v USB-C PD priključek.

Odklop naprave

-Varno odstranite vse priključene naprave.

-Odklopite priklopno postajo iz prenosnika.

Opomba:

Pred nakupom preverite, da tip-C priključek na vašem računalniku podpira **DisplayPort Alt Mode** (DP Alt Mode) in **USB Power Delivery** (PD).

Postaja mora biti za pravilno delovanje priključena na napajanje.

Pred uporabo poskrbite, da uporabljate najnovejšo različico BIOS-a in vseh gonilnikov na vašem računalniku.

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA