



8001295

TECHTRADE

EZVIZ IP kamera 4.0MP brezžična PT HB8 Lite 4G LTE + solarni panel 5W

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ HB8 Lite je 4.0MP brezžična kamera z baterijo, solarnim panelom ter dvojno povezljivostjo 4G in Wi-Fi 6. Omogoča 360° pogled, nočni vid in AI zaznavanje gibanja. Primerna je za odročne lokacije brez Wi-Fi omrežja in brez dostopa do elektrike.

Kamera HB8 Lite (4 MP)

Model: CS-HB8c-R100-1N4WF

Senzor: 1/3-palčni senzor CMOS s progresivnim skeniranjem s 4 milijoni slikovnih pik

Minimalna osvetlitev: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 Lux z IR

Hitrost zaslone: Samoprilagodljiv zaklop

Objektiv: 4 mm pri F1.6 Diagonalni kot: 90°, horizontalni kot: 75°, vertikalni kot: 40°

PT kot Pan: 340°, Tilt: 80°

Dnevni in nočni IR-Cut filter s samodejnim preklopom DNR ,3D DNR

Razdalja snemanja v temi: 15 m

Priklop na kameri: USB TipC

Video in avdio

max. Ločljivost: 2560 × 1440

Hitrost sličit: 15 sličit na sekundo. Samoprilagodljiv med omrežnim prenosom

Stiskanje videa: H.265 / H.264

Bitna hitrost videa: Ultra-HD; FullHD

Bitna hitrost zvoka: Samoprilagodljiv

maks. Bitna hitrost: 4 Mbps

Omrežje

Standard Wi-Fi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax

Frekvenčni razpon: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Pasovna širina kanala: Podpira 20 MHz

Varnost: 64/128-bitni WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Hitrost prenosa: 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s, 11ax: 114 Mb/s

Seznanjanje Wi-Fi: Seznanjanje AP

Protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Vmesniški protokol: EZVIZ lastniški protokol v oblaku

Minimalne omrežne zahteve: 4Mbps

Pametna funkcija

Pametni alarm: Zaznavanje oblike človeka z umetno inteligenco, zaznavanje oblike vozila z umetno inteligenco

Dvosmerni pogovor: Podpora

Splošna funkcija: Zaščita pred utripanjem, zaščita z geslom, vodni žig

Shranjevanje

Lokalno shranjevanje: Podpira microSD kartico (največ 512 GB)

Podpira shranjevanje EZVIZ CloudPlay (potrebna je naročnina)

Splošno

Pogoji delovanja: -20 °C do 50 °C , vlažnost 95 % ali manj (brez kondenzacije)

IP razred: IP65 odporna na vremenske vplive

Poraba energije maks. 10W

Dimenzije izdelka: 168 × 100 × 137,2 mm

Teža izdelka: 613 g

Teža s paketom: 915 g

Baterija

Kapaciteta baterije: 5.200 mAh

Napajanje: DC 5V / 2A

Paket vsebuje: 1x EZVIZ IP kamera 4.0MP brezžična zunanja vgrajen akumulator PT HB8 Lite, 1x Napajalni kabel, 1x Montažni set, 1x Navodila



Priključitev:

1. Vključite kamero
Ko je kamera izključena pritisnite in 2 sekundi držite gumb POWER za vklop.
Pred prvo uporabo kamero priključite v vtičnico z napajalnikom za polnjenje (5V 2A, da se baterija napolni).
2. Namestite kamero
3. Ko je kamera nameščena jo priklopite na priložen solarni panel.

- Napajalnika, (5V 2A), je treba kupiti posebej.
- Pred polnjenjem odstranite kamero s stene.
- Med polnjenjem se kamera samodejno vklopi.

Opis

LED indikator:

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda sliko v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.



ALI



2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere pričnite le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
 - a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **CS-HB8 Lite 4G LTE+ Solarni panel**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si