



8001316

TECHTRADE

**EZVIZ kamera 8.0MP brezžična PT EB8 Pro Ranger
kit 4G LTE + solarni panel 8W**

NAVODILA ZA UPORABO

EZVIZ EB8 Pro Ranger je 4K s kamuflažnim dizajnom, 4G LTE in Wi-Fi 6 povezljivostjo. Vgrajen GPS, 940 nm nevidni IR LED za nemoteče nočno snemanje živali, AI zaznavanje ljudi, vozil in divjadi, 10.400 mAh baterija ter priložen 8W solarni panel. Primerna tudi kot lovska kamera.

PTZ mehanizem omogoča 340° horizontalni in 75° vertikalni premik, AI funkcije pa zaznavo divjih živali, ljudi in vozil ter samodejno sledenje premikajočim se objektom. Kamera deluje na 10.400 mAh baterijo, priložen 8W solarni panel pa omogoča dolgotrajno avtonomno delovanje.

- Lovska kamera s kamuflažnim izgledom
- 940 nm IR LED brez svetlobnega sijaja
- Vgrajen GPS
- 4K ločljivost snemanja
- 4G LTE in Wi-Fi 6 povezljivost
- AI zaznava živali, ljudi in vozila
- 10.400 mAh baterija + 8W solarni panel

Kamera:

- Senzor: 1/2,8" CMOS progresivni
- Minimalna osvetlitev: 0,01 lux (F1.2, AGC), 0 lux z IR
- Zaklop: samoprilagodljiv
- Leča: 4 mm F1.2
- Vidni kot: 104° diagonalno, 83° horizontalno, 44° vertikalno
- PT gibanje: 340° pan, 75° tilt
- Dan/noč: IR-cut avtomatski
- Nočni vid: do 15 m
- 3D-senzorični odziv

Video in zvok:

- Ločljivost: 4K (3840 × 2160)
- FPS: 15 fps
- Kompresija: H.265 / H.264
- Bitna hitrost: prilagodljiva (Ultra HD / Full HD / HD)
- Maks. bitna hitrost: 4 Mb/s
- Dvosmerni govor: podprt
- Audio bitna hitrost: samodejna

Funkcije:

- AI zaznava: človek, vozilo, divje živali
- Smart tracking
- Zaščita pred utripanjem
- Zaščita z geslom
- Vodni žig

Omrežje:

- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ax
- Frekvenca: 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
- Kanal: 20 MHz
- Hitrost: do 114 Mb/s (11ax)
- Varnost: WEP 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Povezovanje: AP pairing
- Protokol: EZVIZ Cloud
- Minimalna hitrost: 8 Mbps



- 4G LTE EU: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD B38/B40/B41
- 4G LTE LA: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66, TDD B38/B40

Shranjevanje:

- microSD do 512 GB
- EZVIZ CloudPlay (naročnina)

Splošno:

- Baterija: 10.400 mAh (do 15 dni delovanja z enim polnjenjem)
- Napajanje: DC 5V/2A (adapter ni priložen)
- Poraba: do 10 W
- Delovna temperatura: -20 °C do 50 °C
- Vlažnost: do 95 % brez kondenzacije
- IP zaščita: IP65

Solarni panel:

- Moč: 8 W $\pm$ 5 %
- Napetost: 5,4 V $\pm$ 5 %
- Odprti tokokrog: 6,8 V $\pm$ 5 %
- Kratkostični tok: 1,64 A $\pm$ 5 %
- Učinkovitost: $\geq$ 22 %
- Tip: monokristalne celice
- Vmesnik: USB Type-C
- Kabel: 3 m
- IP zaščita: IP65
- Delovna temperatura: -20 °C do 60 °C

Paket vsebuje: 1x EZVIZ kamera 8.0MP brezžična PT EB8 Pro Ranger kit 4G LTE + solarni panel (kamera in solarni panel), 1x Nastavljiv nosilec za montažo, 1x Set vijakov za montažo, 1x Šablona za vrtanje, 1x Napajalni kabel, 1x Navodila

Priključitev:

1. Vključite kamero

Ko je kamera izključena pritisnite in 2 sekundi držite gumb POWER za vklop.

Pred prvo uporabo kamero priključite v vtičnico z napajalnikom za polnjenje (5V 2A, da se baterija napolni).

2. Namestite kamero

3. Ko je kamera nameščena jo priklopite na priložen solarni panel.

- Napajalnika, (5V 2A), je treba kupiti posebej.
- Pred polnjenjem odstranite kamero s stene.
- Med polnjenjem se kamera samodejno vklopi.

Opis**LED indikator:**

Gori rdeče: Kamera se zaganja.

Počasi utripa rdeče: Neuspešna Wi-Fi povezava

Hitro utripa rdeče: Izjema naprave (npr. napaka pomnilniške kartice)

Gori modro: V aplikaciji EZVIZ se gleda slika v živo ali posnetek kamere.

Počasi utripa modro: Kamera deluje pravilno.

Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

*Reset gumb: Držite gumb 5s, dokler LED indikator ne gori rdeče. Kamera se nato ponastavi na tovarniške nastavitve.

Namestitev:

1. Na steno / strop namestite priloženo predlogo.
2. Uporabite predlogo za vrtanje primernih lukenj. V izvrtane luknje vstavite priložene vložke (če je potrebno).
3. Privijte priloženi nosilec.
4. Zrahljajte nastavitveni vijak in nastavite kot leče. Nastavite lahko vodoravno rotacijo in pa nagib kamere.

Namestite kartico Micro SIM

1. Ko je koda PIN kartice SIM zaklenjena, jo je treba odkleniti, preden jo vstavite v napravo.
2. V: Kako odklenem kodo PIN kartice SIM kartice Micro SIM?
3. O: Večino kod PIN za SIM lahko nastavite za odklepanje v telefonu, kot sledi:
4. • Za sistem IOS:
 5. 1. Vstavite kartico Micro SIM.
 6. 2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Cellular > SIM PIN.
 7. 3. Pod možnostjo PIN SIM se dotaknite, da onemogočite PIN kartice SIM
 8. vnos kode PIN.
9. • Za sistem Android:
 10. 1. Vstavite kartico Micro SIM.
 11. 2. V telefonu pojdite na Nastavitve > Varnost > Več nastavitev > Nastavi zaklepanje kartice SIM.
 12. 3. Pod možnostjo Nastavitve zaklepanja kartice SIM se dotaknite, da onemogočite možnost »Zakleni kartico SIM«
 13. z vnosom kode PIN.
14. Če koda SIM SIM ni mogoče odkleniti ali je neveljavna, se obrnite na svojega
15. operaterja.

1. Namestitev EZVIZ aplikacije

- Vaš pametni telefon ali vašo tablico povežite na Wi-Fi omrežje
- Namestite EZVIZ aplikacijo za vašo napravo z Google Play ali App Store. V iskalno vrstico vpišite »EZVIZ«
- **Zaženite aplikacijo in si ustvarite uporabniški račun.** Če ga že imate se v že obstoječ račun le prijavite.



ALI



2. Dodajanje kamere v EZVIZ račun

Proces dodajanja kamere prične le takrat, ko LED indikator hitro utripa modro.

Brezžična povezava:

- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje Wi-Fi nastavitve
- * Držite reset gumb 5s v primeru:
 - a. Kamera se ne uspe povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
 - b. Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje za kamero.

Žična povezava:

- Kamero preko ethernet kabla povežite z (usmerjevalnik naj bo tisti, na katerega je povezan telefon)
- Povežite vaš pametni telefon ali vašo tablico z Wi-Fi omrežjem (5G Wi-Fi ni podprt)
- Vpišite se v EZVIZ aplikacijo
- Na domači strani aplikacije pritisnite »+«, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu
- **Zajemite QR kodo na kameri ki jo želite dodati vašemu računu →**
- Sledite navodilom EZVIZ aplikacije za dokončanje dodajanja kamere

Firma in sedež proizvajalca: EZVIZ Europe B.V., Dirk Storklaan 3, 2132PX, Hoofddorp, Amsterdam, Nizozemska

Poenostavljena izjava EU o skladnosti: "EZVIZ Europe B.V." izjavlja, da je ta model **CS-EB8/SP (4K,W4GA) + Solarni panel**, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive o radijski opremi **2014/53/EU**.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu: www.techtrade.si